Exporteren naar ‘Home center’

‘Home center’ is een softwarepakket dat toelaat bepaalde domoticasystemen te bedienen via een PC, touchscreen, iPhone, of het internet. Je kan bijvoorbeeld met het Home center touchscreen alle lichtpunten bedienen en de status van elk toestel raadplegen.

Momenteel worden de domoticasystemen van **Velbus** en **Qbus** ondersteund door Home center.


‘Home center’ is een product van Stijnen Solutions. Meer info over Home center vind je op www.homecenter.be.

Door een samenwerking tussen Stijnen Solutions en Bluebits kunnen schema’s getekend met Trikker bewaard worden met een bestandsformaat dat rechtstreeks in Home center ingelezen kan worden. Op het touchscreen verschijnt dan meteen het grondplan zoals getekend in Trikker, inclusief bedieningsknoppen voor alle toestellen. Zo kan meteen het volledige domotica systeem weergegeven en bediend worden.

1. ‘Home center’ kan alle toestellen die op het bussysteem zijn aangesloten bedienen en uitlezen. Identificatie van de toestellen kan doordat elk toestel geconfigureerd is met een uniek adres.




2. Om vanuit Trikker een bestand te genereren waarmee Home center geconfigureerd kan worden moeten op het eendraadschema de adressen van alle domoticatoestellen ingevuld worden. Dit doe je door het symbool te slecteren en de eigenschap ‘Adres’ in te vullen.




3. Wanneer de eigenschap ‘Adres’ van een symbool niet is ingevuld, zal het adres genomen worden van het eerste symbool stroomopwaarts waarvan het adres wel is ingevuld.


Zo zullen de spots in het voorbeeld hiernaast voor Home center het adres 73.1 krijgen, omdat de eigenschap ‘Adres’ van de dimmer op deze waarde is ingesteld.



4. Maak een situatieschema van 1 of meerdere pagina’s




5. Om de schema’s te exporteren naar Home center druk je op de knop ‘Opslaan als’ in het document scherm



6. Vul een bestandsnaam in.

Selecteer 'Home center (*.trhc)' als bestandstype.


Druk op opslaan.




7. Start Home center.


Ga naar 'Settings' > 'Manage Zones'

Druk op de knop met het Trikker icoon om het bestand dat in Trikker bewaard werd in te lezen





8. Selecteer een passende schermresolutie en klik op OK



9. Voor elke pagina van het situatieschema zal Home center een nieuwe zone aanmaken.

Ook de toestellen worden door Home center op de juiste plaats weergegeven.

Het domoticasysteem kan meteen bediend worden.

